

Duality Fuzz

Serie spot

Specifiche

Comandi / Anteriore

Level: imposta il volume del segnale overdrive.

Dualità: mescola due circuiti fuzz discreti. Impostalo al minimo per un'onda a dente di sega con gate puro o alzalo per un fuzz ad alto guadagno più stretto.

Comandi / Indietro

Apri il coperchio inferiore magnetico per accedere ai comandi.

Blend: miscela il segnale di ingresso pulito con il segnale overdrive. Il segnale pulito rimane al guadagno unitario mentre il volume del segnale overdrive viene impostato dalla manopola Level, consentendo un controllo preciso del rapporto di fusione.

Filtro: controlla la quantità di contenuto ad alta frequenza nel segnale fuzz.

Specifiche tecniche

Impedenza di ingresso: 1 M Ω

Impedenza di uscita: 100k Ω

Consumo di corrente: ~40mA

Tensione: 9 V CC (centro negativo)

Dimensioni

Larghezza: 50mm / 2"

Lunghezza: 100 mm / 4"

Altezza: 45 mm / 1,75"

Peso: 205 g / 0,45 lb

Avvertimento

Duality Fuzz ha un assorbimento di corrente di 40 mA. Utilizzare solo un adattatore CC da 9 V regolato con una spina con centro negativo.

Alimentatori non regolamentati e/o voltaggi più elevati possono causare

prestazioni di rumore non ottimali e persino danneggiare l'unità, annullando la garanzia.

Garanzia

Per attivare la garanzia, ti invitiamo a registrare il tuo prodotto su: <http://mypedal.darkglass.com> e inserire il numero di serie sul retro del pedale. Vi preghiamo di contattarci via e-mail support@darkglass.com prima di spedirci un prodotto.

Disclaimer

Nell'interesse di un miglioramento continuo, le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di domande, non esitare a contattarci all'indirizzo www.darkglass.com Il produttore afferma che il prodotto di cui sopra soddisfa i requisiti stabiliti da EN55013, EN55020, EN60555-2, EN60555-3, RoHS, WEEE.

CEM / EMI

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

<https://www.darkglass.com/manual-duality-fuzz/>